

Installation Instructions – LD4A/LD6A Emergency Commercial Recessed

Instructions d'installation – Luminaire d'urgence encastré commercial LD4A/LD6A

Instrucciones de instalación de las luminarias de emergencia LD4A/LD6A empotradas de uso comercial

IMPORTANT: Read carefully before installing fixture.
Retain for future reference.

⚠ WARNING

Risk Of Electrical Shock! Disconnect power at fuse or circuit breaker before installing or servicing.

⚠ WARNING

Risk Of Fire! Do not install insulation within 3 inches (76 mm) of any part of the luminaire fixture or in a way that may entrap heat.

INSTALLATION

1. To prevent electrical shock and unintentional battery discharge, do not join the unit connector until the installation is complete. Immediately prior to permanently turning the A.C. power on, engage the connector on the battery pack assembly.

SERVICING

1. This fixture provides more than one power supply output source. To reduce the risk of electrical shock, disconnect both normal and emergency sources by turning off the A.C. branch circuit and by disconnecting the connector on the battery pack assembly.
2. The emergency source requires an unswitched A.C. power source of either 120 or 277 volts. Properly cap the unused A.C. lead (Refer to Wiring Diagram).
3. This unit is for recessed ceiling mounting only. Do not use outdoors, in hazardous locations, or near gas or electric heaters.
4. This is a recessed ceiling mounted LED unit with standby batter operation. In normal mode the LED will be fully illuminated. In the emergency mode the LED will provide emergency illumination for a minimum of 90 minutes in accordance with the UL 924 standard.

5. The test switch and indicator light may be provided for ceiling mounting near the fixture in a single gang switch box (Figure 1.) or mounted on the housing in an adjustable bracket to position directly in a reflector (Figure 2.).
6. When used in insulated ceilings, insulation must be kept off of the unit and no closer than 3" from the unit on all sides.
7. Do not use this equipment for other than the intended use.
8. Install only in accordance with National Electric Code and local regulatory agencies requirements.
9. Installation and servicing to be performed only by qualified personnel.




Figure 1.




Figure 2.

Cooper Lighting

by **EAT•N**

IMPORTANT: Lisez attentivement avant d'installer le luminaire. Conservez pour une référence future.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de décharge électrique! Mettez l'alimentation électrique hors tension en enlevant le fusible ou en déclenchant le disjoncteur avant l'installation ou l'entretien.

INSTALLATION

1. Pour éviter les décharges électriques et la décharge non intentionnelle de la pile, ne raccordez pas le connecteur de l'appareil avant que l'installation soit terminée. Tout juste avant de mettre l'alimentation CA sous tension, connectez le connecteur à l'assemblage du bloc-pile.

ENTRETIEN

1. Ce luminaire fournit plus d'une source de sortie d'alimentation électrique. Pour réduire les risques de décharge électrique, débranchez les sources normales et d'urgence en mettant le circuit de dérivation CA hors tension et en déconnectant le connecteur de l'assemblage du bloc-pile.
2. La source d'urgence nécessite une source de puissance CA non commutée de 120 ou 277 volts. Mettez un capuchon adéquat sur le fil de sortie CA inutilisé (consultez le schéma de câblage).
3. Cet appareil convient à un montage encastré au plafond uniquement. Ne l'utilisez pas à l'extérieur, dans des endroits à risque ou près d'un appareil de chauffage au gaz ou électrique.
4. Ceci est un appareil à DEL à montage encastré au plafond avec un fonctionnement à pile de secours. En mode normal, la DEL sera complètement allumée. En mode d'urgence, la DEL fournira une illumination d'urgence pour un minimum de 90 minutes selon la norme UL 924.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie! N'installez aucune isolation à moins de 76 mm (3 po) de toute partie du luminaire ou dans un endroit qui pourrait emprisonner la chaleur.

5. L'interrupteur d'essai et la lampe témoin peuvent être fournis pour un montage au plafond à proximité du luminaire dans une boîte de distribution simple (Figure 1.) ou pour un montage sur le boîtier dans un support réglable pour le positionner directement dans un réflecteur (Figure 2.).
6. Lorsqu'il est utilisé dans des plafonds isolés, l'isolation ne doit pas se trouver à moins de 76 mm (3 po) de tous les côtés de l'appareil.
7. N'utilisez pas cet équipement à d'autres fins que celles prévues.
8. Installez l'appareil conformément aux exigences du code national d'électricité et des organismes de réglementation locaux.
9. L'installation et l'entretien doivent seulement être effectués par du personnel qualifié.




Figure 1.




Figure 2.

IMPORTANTE: Lea atentamente antes de instalar la luminaria. Conserve estas instrucciones para tenerlas como referencia futura.

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de descarga eléctrica! Desconecte la alimentación en el disyuntor o fusible antes de instalar o realizar tareas de mantenimiento.

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de incendio! No instale el aislamiento a menos de 3 pulgadas (76 mm) de cualquier parte de la luminaria o de manera tal que pueda retener calor.

INSTALACIÓN

1. Para evitar descargas eléctricas y descargas no intencionales de las baterías, no una el conector de la unidad hasta finalizar la instalación. Inmediatamente antes de conectar la alimentación de CA de manera permanente, enganche el conector a la unidad del paquete de baterías.

MANTENIMIENTO

1. Esta luminaria incluye más de una fuente de alimentación de energía de salida. Para disminuir los riesgos de descargas eléctricas, desconecte tanto la fuente normal como la de emergencia, desconectando el circuito de rama de CA y el conector de la unidad del paquete de baterías.
2. La fuente de emergencia requiere una fuente de energía de CA no conmutada de 120 o 277 voltios. Tape adecuadamente el cable de CA sin utilizar (remitirse al diagrama de cableado).
3. Esta unidad es para montaje empotrado en techos solamente. No la utilice en exteriores, en ubicaciones peligrosas ni cerca de estufas de gas o eléctricas.
4. Esta unidad LED es de montaje empotrado en techos con la posibilidad de funcionamiento a batería de reserva. En modo normal, la luz LED estará totalmente iluminada. En modo de emergencia, la luz LED brindará una iluminación de emergencia por un mínimo de 90 minutos, de conformidad con el estándar UL 924.

5. El interruptor de prueba y la luz indicadora pueden incluirse para el montaje en el techo cerca de la luminaria en una caja de interruptor de salida individual (Figura 1.) o montarse en el alojamiento sobre un soporte ajustable para posicionarse directamente en un reflector (Figura 2.).
6. Cuando se utiliza en techos aislados, el aislamiento debe mantenerse alejado de la unidad y a no menos de 3" de la unidad en todos sus lados.
7. No utilice este equipo para otro fin diferente al indicado.
8. Instale únicamente de conformidad con el Código Eléctrico Nacional y los requerimientos de las agencias regulatorias locales.
9. Solo personal cualificado debe realizar la instalación y el servicio de mantenimiento.




Figura 1.




Figura 2.

Warranties and Limitation of Liability

Please refer to www.cooperlighting.com/WarrantyTerms for our terms and conditions.

Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site www.cooperlighting.com/WarrantyTerms pour obtenir les conditions générales.

Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite www.cooperlighting.com/WarrantyTerms para conocer nuestros términos y condiciones.

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

Eaton's Cooper Lighting Business
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
Cooperlighting.com

© 2014 Eaton
All Rights Reserved
Printed in USA
Imprimé aux États-Unis
Impreso en los EE. UU.
Publication No. ADP140603

Eaton is a registered trademark.
All trademarks are property
of their respective owners.

Eaton est une marque de commerce
déposée. Toutes les autres marques
de commerce sont la propriété de leur
propriétaire respectif.

Eaton es una marca comercial
registrada. Todas las marcas
comerciales son propiedad de sus
respectivos propietarios.