

Installation Instructions – for the P836 - Pendant Mounting Kit for LED Ceiling Mounted Fixture

Instructions d'installation – pour l'ensemble de montage suspendu P836 pour luminaire à DEL installé au plafond

Instrucciones de instalación para el Kit de montaje suspendido P836 para la luminaria LED de montaje en techo

IMPORTANT: Read carefully before installing fixture.
Retain for future reference.

⚠ WARNING

Risk Of Electrical Shock! Disconnect power at fuse or circuit breaker before installing or servicing.

⚠ WARNING

Risk Of Fire! Do not install insulation within 3 inches (76 mm) of any part of the luminaire fixture or in a way that may entrap heat.

Note: Light engine trim to be installed only after cylinder mounting is completed.

Note: This fixture should be supported by main runners or other structure that is capable of supporting fixture weight of 40 lbs.

SAFETY: When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed, including the Installation Instructions given below.

Note: These instructions do not claim to cover all details or variations in the equipment, procedure, or process described, nor to provide directions for meeting every possible contingency during installation, operation, or maintenance. When additional information is desired to satisfy a problem, not covered sufficiently for user's purpose, please contact your Portfolio Lighting, Cooper Industries, Inc. representative.

INSTALLATION

1. Mount swivel support to ears on flush mounted junction box (Figure 1.).
2. Place canopy on stem (Figure 1.).
3. Pull incoming wire leads through stem and fixture support mounting plate.
4. Remove locking screw and twist to remove top mounting bracket from cylinder (See main instruction sheet).
5. Mount fixture support mounting plate to cylinder mounting bracket using the two mounting studs and nuts (Figure 1.).
6. Lift fixture and hook tether under one locking nut and tighten nuts.
7. Make appropriate wiring connections (See wiring diagrams from main instruction sheet) raise fixture and engage locking tabs. Rotate fixture locking screw hole shows. Install screw.
8. Insert swivel ball end of stem and fixture assembly into swivel support and splice wires to power supply leads (Figure 1.). (See main instruction sheet)

9. Slide canopy over swivel support and secure by twisting to engage ears on swivel support (Figure 1.).
10. Install modules and trim per instructions provided with the housing (Figure 1.).




Figure 1.

Cooper Lighting
by **EAT•N**

Instructions d'installation – pour l'ensemble de montage suspendu P836 pour luminaire à DEL installé au plafond

IMPORTANT : Lisez attentivement avant d'installer le luminaire. Conservez pour consultation future.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de décharge électrique! Mettez l'alimentation électrique hors tension depuis le fusible ou le disjoncteur avant l'installation ou l'entretien.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie! N'installez pas d'isolant à moins de 76 mm (3 po) de toute pièce du luminaire ou de manière à empêcher la dissipation de chaleur.

Remarque: Ce luminaire doit être supporté par des rails principaux ou une autre structure capable de supporter un luminaire de 18 kg (40 lb).

Remarque: Installez la garniture du module d'éclairage uniquement après avoir terminé le montage du cylindre.

INSTALLATION

1. Installez le support à pivot sur les oreilles qui se trouvent sur la boîte de jonction encastrée (Figure 1).
2. Placez le pavillon sur la tige (Figure 1).
3. Tirez les fils entrants dans la tige et la plaque de montage du support du luminaire.
4. Dévissez la vis de blocage et retirez la partie haute du support de montage pour l'enlever du cylindre (consultez la fiche d'instructions).
5. Installez la plaque de montage du support du luminaire sur le support de montage du cylindre à l'aide des deux goujons de montage et des écrous (Figure 1).
6. Soulevez le luminaire et la longe du crochet sous l'un des écrous de blocage et serrez les écrous.
7. Faites les connexions de fils appropriées (voir les schémas de câblage dans la fiche d'instructions) soulevez le luminaire et engagez les languettes de blocage. Faites tourner le luminaire jusqu'à apercevoir le trou destiné à recevoir la vis de blocage. Placez la vis.
8. Glissez l'extrémité à bille de la tige et l'assemblage du luminaire dans le support à pivot puis épissez les fils du bloc d'alimentation (Figure 1). (consultez la fiche d'instructions).
9. Glissez le pavillon par-dessus le support à pivot et fixez-le en le tordant pour enclencher les oreilles sur ce dernier (Figure 1).
10. Installez les modules et la garniture selon les instructions fournies avec le boîtier (Figure 1).

SÉCURITÉ : Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours respecter les mesures de sécurité élémentaires, y compris les instructions d'installation ci-dessous.

Remarque: Ces instructions ne prétendent pas couvrir tous les détails ou toutes les différences d'équipement, de procédures ou de procédés décrits ni fournir de directives pouvant répondre à toutes les éventualités pouvant survenir pendant l'installation, le fonctionnement ou l'entretien. Si vous désirez obtenir de l'information supplémentaire pour résoudre un problème qui n'est pas suffisamment traité, communiquez avec votre représentant Portfolio Lighting, Cooper Industries, Inc.




Figure 1.

Instrucciones de instalación para el Kit de montaje suspendido P836 para la luminaria LED de montaje en techo

IMPORTANTE: Lea atentamente antes de instalar la luminaria. Conserve estas instrucciones para tenerlas como referencia futura.

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de descarga eléctrica! Desconecte la alimentación en el disyuntor o fusible antes de instalar o realizar tareas de mantenimiento.

⚠ ADVERTENCIA

¡Riesgo de incendio! No instale el aislamiento a menos de 3 pulgadas (76 mm) de cualquier parte de la luminaria o de manera tal que pueda retener calor.

Nota: Esta luminaria debería estar sostenida por guías u otra estructura con capacidad de sostener el peso de la luminaria de 40 libras (18 kg).

Nota: La moldura del motor de la luz se debe instalar solamente después de completado el montaje del cilindro.

SEGURIDAD: Cuando utilice equipos eléctricos, siempre debe seguir precauciones de seguridad básicas, incluidas las Instrucciones de instalación que se indican más abajo.

Nota: Por medio de estas instrucciones, no se pretende cubrir todos los detalles o variaciones en el equipamiento, procedimiento o proceso descriptos ni aportar directivas para tratar cualquier posible contingencia durante la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento. Cuando se requiera mayor información para tratar un problema que no está cubierto suficientemente para los fines del usuario, contacte a su representante más cercano de Portfolio Lighting, Cooper Industries, Inc.

10. Instale los módulos y la moldura según las instrucciones incluidas con el alojamiento (Figura 1).

INSTALACIÓN

1. Monte el soporte giratorio sobre las lengüetas de la caja de derivación montada a ras (Figura 1.).
2. Coloque la cubierta de resguardo sobre el caño (Figura 1.).
3. Tire de los cables de alimentación entrantes a través del caño y de la placa de montaje y soporte de la luminaria.
4. Retire el tornillo de bloqueo y gírelo para retirar el soporte de montaje superior del cilindro (Consulte la hoja de instrucciones principal).
5. Monte la placa de montaje y soporte de la luminaria en el soporte de montaje del cilindro, utilizando los dos caños y tuercas a tal efecto (Figura 1.).
6. Levante la luminaria y enganche la cadena debajo de una tuerca de bloqueo y ajuste las tuercas.
7. Realice las conexiones de cableado adecuadas (consultar los diagramas de cableado en la hoja de instrucciones principal), eleve la luminaria y enganche las lengüetas de bloqueo. Rote la luminaria hasta que se vean los orificios del tornillo de sujeción. Instale el tornillo.
8. Inserte el extremo del caño con la bola giratoria y la unidad de la luminaria en el soporte giratorio y empalme los cables en los conectores de la fuente de alimentación (Figura 1.). (Consulte la hoja de instrucciones principal).
9. Deslice la cubierta de resguardo sobre el soporte giratorio y asegúrela haciéndola girar para fijar las lengüetas en el soporte giratorio (Figura 1.).




Figura 1.

Warranties and Limitation of Liability

Please refer to www.cooperlighting.com/WarrantyTerms for our terms and conditions.

Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site www.cooperlighting.com/WarrantyTerms pour obtenir les conditions générales.

Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite www.cooperlighting.com/WarrantyTerms para conocer nuestros términos y condiciones.

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

Eaton's Cooper Lighting Business
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
Cooperlighting.com

© 2014 Eaton
All Rights Reserved
Printed in USA
Imprimé aux États-Unis
Impreso en los EE. UU.
Publication No. ADP140597

Eaton is a registered trademark.
All trademarks are property
of their respective owners.

Eaton est une marque de commerce
déposée. Toutes les autres marques
de commerce sont la propriété de leur
propriétaire respectif.

Eaton es una marca comercial
registrada. Todas las marcas
comerciales son propiedad de sus
respectivos propietarios.